

### Mischvorverstärker SMV 2-55

Mischvorverstärker mit 2 Eingängen zum Einbau in UP-Schaltdosen. Ein symmetrischer Mikrofoneingang mit XLR-Buchse und zuschaltbarer Phantomspeisung für Kondensatormikrofon und ein unsymmetrischer Tonträgereingang mit 2 Cinchbuchsen. Abdeckungen cremeweiß mit Gravur Mikro-Musik und 3fach-Rahmen.

Mikrofoneingang:	-63 dB bis -37 dB/1 k $\Omega$ (intern einstellbar)
Tonträgereingang:	-20 dB bis +6 dB/10 k $\Omega$ (intern einstellbar)
Frequenzgang Mikro:	130 Hz - 25 kHz
Frequenzgang Tonträger:	40 Hz - 25 kHz
Ausgang:	+6 dB/1 k $\Omega$ symm.
Betriebsspannung:	24 V-
Stromaufnahme:	30 mA
Abmessungen (B x H x T):	223 x 81 x 48 mm
Gewicht:	320 g

Art.-Nr. C 702 551 400

#### Ausschreibungstext:

Mischvorverstärker mit symmetrischem Mikrofoneingang mit zuschaltbarer Phantomspeisung über XLR-Buchse und unsymmetrischem Tonträgereingang über Cinchbuchsen. Ausgang symmetrisch +6 dB/1 k $\Omega$ . Frequenzgang Mikro 130 Hz - 25 kHz, Frequenzgang Tonträger 40 Hz - 25 kHz. Stromversorgung 24 V-/30 mA. Einbau in 3 Schaltdosen UP 55.

