

RA 823

aktive Richtantenne



- Selektive, aktive Richtantenne 823 ~ 832 MHz
- Bi-Quad mit 60 Grad Richtwirkung
- Ausgestattet mit extrem selektiven SAW-Filtern zur Unterdrückung des LTE-Nachbarkanals
- Netto-Verstärkung circa 17 dB
- 9 ~ 15 VDC; 35 mA; Ausgang BNC 50 Ohm
- Fernspeisung über das Antennenkabel vom Empfänger
- Gehäuse Kunststoff weiß mit Montageflansch
- Abmessungen: 200 x 200 x 60 mm



Keine Haftung für technische Änderungen oder Irrtum, Abbildung ähnlich, Änderungen vorbehalten.